

WAND / PLAFONDARMATUUR INSTRUCTIES

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door om er voor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren.

Item	Type	Voltage	Vermogen	Fitting	Isolatie klasse	Afm. armatuur
27499 (HW-ML01A)	Wand / plafondarmatuur	220 - 240 Volt	Maximaal 40 Watt gloeilamp	E27	IP44	Ø 330 x 106 mm



Omschrijving

Dit armatuur is geschikt voor montage aan wand of plafond, zowel buiten als binnen. Het armatuur is voorzien van een polycarbonaat kap en behuizing.

Installatie

- Waarschuwing: dit armatuur moet worden geïnstalleerd door een erkend elektricien of iemand met voldoende kennis en ervaring.
- Schakel de spanning uit voordat het armatuur wordt geïnstalleerd om letsel te voorkomen ten gevolge van een elektrische schok.
- Dezelfde procedure geldt voor onderhoudswerkzaamheden.
- Het armatuur is alleen geschikt voor vaste montage.
- De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
- Wees voorzichtig in de omgang met het armatuur en voorkom schade aan behuizing of kap.
- Zorg ervoor dat de spanning niet per ongeluk ingeschakeld kan worden tijdens montage of onderhoud.
- Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap!
- Plaats de lamp in het armatuur nadat het armatuur is opgehangen.

Onderhoud

- Voor het vervangen van de lamp dient u eerst de spanning uit te schakelen.
- Laat de lamp eerst afkoelen voordat deze wordt vervangen.
- Draai de kap een kleine slag rechtsonder (met de klok mee) om deze te los te draaien van het armatuur.
- Verwijder de kap en draai vervolgens de lamp uit de fitting.
- Plaats een nieuwe lamp.
- Plaats vervolgens de kap terug op de behuizing en draai deze naar links om de kap vast te zetten.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.
Getest volgens LVD 2006/95/EG: EN60598-1:2008+A11:2009, EN60598-2-1:1989, EN62493:2010.
Getest volgens EMC 2004/108/EG: EN55015:2013, EN61000-3-2:2006+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61547:2009.
Getest volgens RoHS 2011/65/EG: EN62321:2009.